



användning



hp:s inbyggda webbserver

hp color LaserJet 3700
hp color LaserJet 4650

hp:s inbyggda webserver

användarhandbok

Upphovsrätt

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

EWS v. 7.7

Edition 1, 11/2003

Varumärken

Java™ är ett registrerat varumärke i USA och tillhör Sun Microsystems, Inc.

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Netscape är ett registrerat varumärke i USA och tillhör Netscape Communications Corporation.

Innehåll

1 Översikt

Vad är en inbyggd webserver?	1
Funktioner	1
Fler funktioner med en enhet för permanent lagring	2
HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webserver	2
Systemkrav	2
Öppna HP:s inbyggda webserver	2
Navigera i HP:s inbyggda webserver	3

2 Visa produktstatus från informationssidorna

Enhetens status	6
Konfigurationssida	7
Status för förbrukningsmaterial	9
Händelselogg	10
Användningssida	11
Information om enheten	12
Kontrollpanel	13
Skriv ut	14

3 Konfigurera produkten från Inställningar

Konfigurera enhet	18
Använda menyer på sidan Konfigurera enhet	19
E-postserver	20
Konfigurera utgående e-post	21
Konfigurera inkommande e-post	21
Varningar	22
Använda sidan Varningar med en produkt	23
Skicka e-postkommandon till produkten	27
AutoSend	28
Säkerhet	29
Redigera andra länkar	30
Lägga till en länk	31
Ta bort en länk	31
Information om enheten	31
Språk	32
Tidstjänst	33

4 Hantera nätverksfunktioner från nätverkssidorna

Översikt	35
----------------	----

5 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support	38
Hur hp instant support fungerar	38
Information som du kan få från hp instant support	38
Beställa förbrukningsmaterial	38
Produktsupport	39

Sakregister

1 Översikt

Vad är en inbyggd webbserver?

En webbserver skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan visa innehållet på en server.

En inbyggd webbserver är inte ett program som är installerat på en nätverksserver utan finns i en maskinvaruenhet (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webbserver är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webbserver kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.

Obs!

I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet, HP Color LaserJet och HP LaserJet multifunktionsskrivare (MFP) om inte annat anges. Mer detaljerad information om vilka funktioner din skrivare eller MFP har finns i dokumentationen som följde med produkten.

Funktioner

Du kan använda HP:s inbyggda webbserver när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Med HP:s inbyggda webbserver kan du:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Kontrollera livslängden på allt förbrukningsmaterial.
- Använda länken **Beställa förbrukningsmaterial** när du vill ansluta till en webbplats som gör det enklare att beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Få specifik support för aktuella produkthändelser.
- Visa och ändra konfiguration för fack.
- Visa och ändra produktkonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.
- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra hemsidor.
- Välja språk för den inbäddade webbserverns sidor.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Skriva ut med en HP-produkt utan att installera en skrivardrivrutin.

Fler funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk eller flashskiva kan du visa, ange och hämta ytterligare information.

- **Aviseringar.** Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare för var och en av de fyra listorna. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till sex e-postadresser.)
- **Fler länkar.** Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk ha levererats med produkten. Om produkten inte har någon hårddisk kan du beställa en sådan. Mer information hittar du i användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen: http://www.hp.com/go/buy_hp (i USA) eller <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare.

HP:s inbyggda webbserver och Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan installera och hantera enheter på nätverket effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera fjärrenheter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst.

HP:s inbyggda webbserver är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för gruppprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera enheter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Systemkrav

- En webbläsare måste finnas installerad på datorn. HP:s inbyggda webbserver fungerar bäst med nyare versioner av de flesta webbläsare. Netscape Navigator 6.2 eller senare eller Internet Explorer 5.01 eller senare för Macintosh eller Internet Explorer 6.0 eller senare för Windows fungerar exempelvis bra med webbservern.
- En TCP/IP-baserad nätverksanslutning.

Öppna HP:s inbyggda webbserver

Obs!

Du kan inte ansluta till den inbyggda webbservern från utsidan av en brandvägg.

- 1 Öppna en webbläsare.
- 2 I fältet **Adress** eller **Gå till** skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel <http://192.168.1.1>) eller värdnamnet (till exempel [http://www.\[din_server\].se](http://www.[din_server].se)).

Om du inte känner till IP-adressen till produkten ser du efter på konfigurationssidan. Se efter i den användarguide som levererades med produkten angående hur du skriver ut en konfigurationssida från kontrollpanelen.

Navigera i HP:s inbyggda webbserver

HP:s inbyggda webbserver har sidor som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Du kan nå sidorna genom att klicka på någon av flikarna (**Information**, **Inställningar** eller **Nätverk**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om EWS-skärmarna.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information | Inställningar | Nätverk

Enhetens status

Redo

Knappen Paus/Återuppta | Fortsätt

Förbrukningsmaterial

Toners: (% återstående)

Svart Tonerkassett 100% | Cyan Tonerkassett 100% | Magenta Tonerkassett 100% | Gul Tonerkassett 100%

Bildöverföringssats 100% | Bildfixeringssats 100%

Uppgifter om tillbehör

Medier

Inmatning/utmatning	Status	Storlek	Typ
FACK 1	OK	ALLA STORLEKAR	VALFRI TYP
FACK 2		LETTER	VANLIGT
FACK 3		LETTER	VANLIGT
STANDARDUTMATN.		E/T	E/T

Ändra inställningar

Funktioner och egenskaper

Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX
Fast programvara, datumkod: 20030505 20030505
Dubbsidig utskrift: AV
1: FACK 1, 100 ark
2: FACK 2, 250 ark
3: FACK 3, 500 ark
DIMM-plats 1: Sid 1: 16 MB Flashminne

Meddelande	EWS-skärmfunktion	Beskrivning	Mer information
1	Produktnamn och IP-adress	Visa produktnamnet och IP-adressen.	
2	Flikar	Fliken Information	Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten från de här sidorna.
		Fliken Inställningar	Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten.
		Fliken Nätverk	Visa nätverksstatus och konfigurera produktens nätverkskort.
			Se "Visa produktstatus från informationssidorna" på sidan 5.
			Se "Konfigurera produkten från Inställningar" på sidan 17.
			Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverkssidorna" på sidan 35.

Meddelande	EWS-skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
3	Menyer	Olika för varje flik	Klicka på en flik om du vill se menyerna.	
4	Andra länkar	hp instant support	Ansluter till en uppsättning webbresurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten.	<ul style="list-style-type: none"> • Se "Använda Andra länkar som en resurs" på sidan 37. • Se "Redigera andra länkar" på sidan 30.
		Beställa förbrukningsmaterial	Beställ äkta HP-förbrukningsmaterial till HP-produkten.	
		Produktsupport	Använd produkthjälpen på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem.	
5	Innehåll på sidan	Olika för varje meny	Klicka på en meny om du vill öppna en sida.	<ul style="list-style-type: none"> • Se "Visa produktstatus från informationssidorna" på sidan 5. • Se "Konfigurera produkten från Inställningar" på sidan 17. • Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverkssidorna" på sidan 35.

2 Visa produktstatus från informationssidorna

Sidorna innehåller bara information. Du kan inte konfigurera skrivaren från dessa sidor. Om du vill konfigurera skrivaren via EWS, se ["Konfigurera produkten från Inställningar" på sidan 17](#).

Informationssidorna innehåller följande:


- Enhetens status (sidan 6)
- Konfigurationssida (sidan 7)
- Status för förbrukningsmaterial (sidan 9)
- Händelselogg (sidan 10)
- Användningssida (sidan 11)
- Information om enheten (sidan 12)
- Kontrollpanel (sidan 13)
- Skriv ut (sidan 14)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här sidorna inte användas.

Enhetens status

Använd sidan Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

2

Redo

3

Knappen Paus/Återuppta

Fortsätt

4

Enhetens status

Toners: (% återstående)

Svart Tonerkassett 100%

Cyan Tonerkassett 100%

Magenta Tonerkassett 100%

Gul Tonerkassett 100%

Bildöverföringsats 100%

Bildfixeringsats 100%

[Uppgifter om tillbehör](#)

5

Medier

Inmatning/utmatning

STATUS

Storlek

Typ

PACK 1

ALLA STORLEKAR

VALFRI TYP

PACK 2

LETTER

VANLIGT

PACK 3

LETTER

VANLIGT

STANDARDUTMATN.

E/T

E/T

[Ändra inställningar](#)

6

Funktioner och egenskaper

Skrivarens serienummer: XXXXXXXX

Fast programvara, datumkod: 20030505 20030505

Dubbelsidig utskrift: AV

1: FACK 1, 100 ark

2: FACK 2, 250 ark


3: FACK 3, 500 ark

DIMM-plats 1: Sid 1: 16 MB Flashminne

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 3.
2	Enhetens status	Visar status för produkten (samma information som visas i teckenfönstret på kontrollpanelen).
3	Knappar på kontrollpanelen	Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på sidan går du till sidan Säkerhet på fliken Inställningar .
4	Förbrukningsmaterial	Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika förbrukningsvarorna.
5	Medier	Visar status- och konfigurationsinformation för in- och utmatningsfacken.
6	Funktioner	Visar tillbehören som är installerade i produkten.

Konfigurationssida

Använd konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis DIMM-minnen eller enheter för pappershantering. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.



hp color LaserJet:XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information | Inställningar | Nätverk

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

3

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

2

Konfigurationssida

2

Information om enheten

Produktnamn:	HP Color LaserJet XXXX
Skrivarnamn:	hp color LaserJet XXXX
Skrivarmodell:	CXXXXA
Skrivarens serienummer:	XXXXXXXXXX
Datum kod för nbyggt programvara:	20030505 20030505
Service-ID:	00000
PS Vänta tidsutlösning:	300 sekunder
Sidantal	0
Antal sidor i färg:	0

3

Installerade typer och tillbehör

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
DIMM-plats 1:	Sid 1: 16 MB Flashminne Sid 2: 64 MB SDRAM-MINNE
DIMM-plats 2:	Sid 1: 128 MB SDRAM-MINNE Sida 2: Tom
DIMM-plats 3:	Tom
DIMM-plats 4:	Tom
EIO 1:	HP JetDirect J6057A
RAMDISK-enhet:	Kapacitet 113 MB

4

Minne

Totalt minne:	192 MB
DWS:	70.0

Automatisk resursbesparing aktiverad

5

Säkerhet

Kontrollpanelslås:	INGEN
Kontrollpanelens lösenord:	AV
Enhetstyp: RAMDISK	Skrivskydd: AV

6

Pappersfack och tillbehör

Standardpappersstorlek:	LETTER
Fack 1 Storlek:	ALLA STORLEKAR
Fack 1 Typ:	VALFRI TYP
Fack 2 Storlek:	LETTER
Fack 3 Storlek:	LETTER

Enhet för dubbelsidig utskrift

Internt

Inmatningsfack:

- 1: FACK 1, 100 ark
- 2: FACK 2, 250 ark
- 3: FACK 3, 500 ark

Utmatningsfack:

- 1: STANDARDUTMATN., 150 Ark, Framsidan nedåt

Kalibreringsinformation

Sista KFS (sidräkning):	0
Senaste KFS (datum/tid):	6 MAY 2003/19:30
Sista DMaxDHalf (sidräkning):	0
Sista DmaxDhalf (datum/tid):	6 MAY 2003/19:32

Obs! Se tabellen nedan om du behöver information om meddelandena.


SVWW

Konfigurationssida 7

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 3.
2	Information om enheten	Visar serienumret, antalet sidor och annan information om produkten.
3	Installerade typer och tillbehör	Visar alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje DIMM- och EIO-kortplats.
4	Minne	Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) samt I/O-buffring och information om resursbesparing.
5	Säkerhet	Visar status för kontrollpanelslåset, lösenord för kontrollpanelen samt alternativ för skrivskydd.
6	Pappersfack och tillbehör	Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas även information om dessa enheter här.

Status för förbrukningsmaterial

Sidan Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

2

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Status för förbrukningsmaterial

Beställningsinformation:
Beställ Hewlett-Packards förbrukningsmaterial via Internet, on-line med hjälp av skrivarprogrammet eller genom att ringa en behörig återförsäljare. Instruktioner finns i användarhandboken till skrivaren.

3

Svart Tonerkassett
HP-art.nr Q2670A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 6000
(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0%)
Låg gräns nådd: NEJ
Serienummer: 5898240
Sidor utskrivna med detta material: 0
Datum för första installation: 20030507
Senaste användningsdatum: 20030507

4

Bildöverföringsats
HP-art.nr Q3658A

100%

Cyan Tonerkassett
HP-art.nr Q2681A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 6000
(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0%)
Låg gräns nådd: NEJ
Serienummer: 5898241
Sidor utskrivna med detta material: 0
Datum för första installation: 20030507
Senaste användningsdatum: 20030507

Bildfixeringsats
HP-art.nr 110V-Q3655A 220V-Q3656A

100%

Magenta Tonerkassett
HP-art.nr Q2683A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 6000
(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0%)
Låg gräns nådd: NEJ
Serienummer: 5898242
Sidor utskrivna med detta material: 0
Datum för första installation: 20030507
Senaste användningsdatum: 20030507

Gul Tonerkassett
HP-art.nr Q2692A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 6000
(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0%)
Låg gräns nådd: NEJ
Serienummer: 5898243
Sidor utskrivna med detta material: 0
Datum för första installation: 20030507
Senaste användningsdatum: 20030507

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 3.
2	Beställ förbrukningsmaterial	Använd den här funktionen när du vill ansluta till en webbplats som gör det enkelt att beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare.

SVWW

Status för förbrukningsmaterial 9

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
3	Information om kassett/bildtrumma	Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent, ett uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut, antalet sidor totalt som bearbetats med förbrukningsmaterialet, serienummer på förbrukningsmaterialet, HP:s artikelnummer och slutligen en indikation om förbrukningsmaterialet har nått statusen låg eller inte.
4	Information om förbrukningsmaterial med lång livslängd	Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent och uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut.

Händelselogg

Händelseloggen visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information | Inställningar | Nätverk

1 **Enhetens status**
Konfigurationssida
Status för förbrukningsmaterial
Händelselogg
Användningssida
Information om enheten
Kontrollpanel
Skriv ut

2 **Händelselogg**

Aktuellt sidantal: 0
Serienummer: XXXXXXXXXX
Antal poster som används: 5
Max antal poster: 50


2 Nummer	3 Sidantal	4 Händelse	5 Beskrivning eller typ
5	0	54.30.08	Skrivarfel
4	0	54.30.10	Skrivarfel
3	0	68.3D0D	
2	0	68.3D02	
1	0	54.30.10	Skrivarfel

6 **Andra länkar**
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 3.
2	Nummer	Visar i vilken ordning felet inträffade. Det senaste felet har högst nummer.
3	Sidantal	Visar hur många sidor som hade skrivits ut med produkten innan felet uppstod.
4	Händelse	Visar de interna felkoderna för alla fel.
5	Beskrivning eller typ	Visar om felet inträffade på grund av ett fel med ett utbyggnadskort eller papperstrassel.
6	Produktsupport	Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik felsökningsinformation.

Användningssida

Användningssidan visar information om antalet sidor för det utskriftsmaterial i olika storlekar som har passerat genom skrivaren, vilka papperstyper som använts samt uppgifter om den procentuella tonertäckningen i genomsnitt per sida för varje färg. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.


invent

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Användningssida

Identifikation

Serienr: XXXXXXXXXX
Produktnamn: HP Color LaserJet XXXX
Skrivarnamn: hp color LaserJet XXXX

2

Total användning (motsv.)

SKRIVARE	ENKELSIDIG	ENKELSIDIG	ENKELSIDIG	DUBBELSIDIG	DUBBELSIDIG	DUBBELSIDIG	Totalt	Totalt
Sidformat	Svartvitt	Färg	Enheter	Svartvitt	Färg	Enheter	Svartvitt	Färg Totalt
LETTER	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0 0,0
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0 0,0
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0 0,0
EXECUTIVE	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0 0,0
KUVERT #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0 0,0
MONARCH-KUVERT	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0 0,0
C5-KUVERT	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0 0,0
DL-KUVERT	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0 0,0
B5(JIS)	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0 0,0
B5-KUVERT	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0 0,0
EGET	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0 0,0
DPOSTCARD(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0 0,0
A5	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0 0,0
16K	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0 0,0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0 0,0
B5(SO)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0 0,0
8.5x13	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0 0,0
TOTAL							0,0	0,0 0,0
SKRIVARANVÄNDNING								

3

Användn. av utskriftslägen och pappersbanor (verkl.)

ANVÄNDA UTSKRIFTSLÄGEN

Utskriftsläge	Svartvitt	Färg	Totalt
AUTOSENSORLÄGE	0	0	0
LJUST LÄGE	0	0	0
MÖRKT LÄGE	0	0	0
EXTRAMÖRKT LÄGE	0	0	0
OH-LÄGE	0	0	0
KUVERTLÄGE	0	0	0
ETIKETTLÄGE	0	0	0
SNABBT GLÄTT LÄGE	0	0	0
GLÄTTAT LÄGE	0	0	0
GROVT PAPPERLÄGE	0	0	0
BÄSTA GLÄTT LÄGE	0	0	0
BÄSTA MÖRKERLÄGE	0	0	0
BÄSTA EMÖRKERLÄGE	0	0	0
BÄSTA ETIKETTLÄGE	0	0	0
KARTONGLÄGE	0	0	0
BÄSTA OH-LÄGE	0	0	0
Totalt			0

ANVÄNDA PAPPERSBANA

Källa	Antal	Destination	Antal
Kuvertmatare	0	Framsida uppåt	0
Fack för manuell inmatning	0	Framsida nedåt	0
Flerfunktionsfack	0	Extern inmatning	0
FACK 1	0	Övrigt	0
FACK 2	0	Totalt	0
FACK 3	0		
Extern fack	0		
Övrigt	0		
Totalt	0		

4

Skrivarens tidigare siltäckning

Svart 0,0%
Cyan 0,0%
Magenta 0,0%
Gul 0,0%

Obs! Se tabellen nedan om du behöver information om meddelandena.

SVWW

Användningssida 11


Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 3.
2	Total användning (motsv.)	Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt.
3	Utskriftslägen samt användning av pappersbanan (verklig)	Visar de utskriftslägen som använts för utskrifter i färg och svartvitt.
4	Täckning	Visar hur mycket toner som använts på en sida.

Information om enheten

Sidan Information om enheten visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer; företagets namn och kontaktperson samt skrivarens IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Obs!

Skrivarnamnet, inventarienumret, företagets namn och kontaktpersonen som visas på sidan Information om enheten på fliken **Information** kan anges på sidan Information om enheten under fliken **Inställningar**.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information
Inställningar
Nätverk

Enhetens status
Konfigurationssida
Status för förbrukningsmaterial
Händelselogg
Användningssida
Information om enheten
Kontrollpanel
Skriv ut


Information om enheten

Skrivarnamn:	hp color LaserJet XXXX
Inventariernr:	
Företagsnamn:	
Kontaktperson:	
IP-adress:	127.0.0.1
Produktnamn:	HP Color LaserJet XXXX
Skrivarmodell:	CXXXXA
Skrivarens serienummer:	XXXXXXXXXX

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Kontrollpanel

För produkter som har en kontrollpanel visar sidan Kontrollpanel teckenfönstret på produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status för produkten hjälper den dig att lösa problem.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information | Inställningar | Nätverk

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida


Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Kontrollpanel

Ready 

Skriv ut

Du använder den här sidan när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner för HP:s inbäddade webbrowser. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Obs!

Den här sidan visas bara om den har aktiverats på sidan Security (Säkerhet) av din systemadministratör.

Du kan skriva ut dessa filtyper:

- Utskriftsklara filer, till exempel dokument som skapats med alternativet Skriv ut till fil (får som standard filtillägget .prn), PCL- och PS-dokument samt textfiler (.txt).

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information | Inställningar | Nätverk

1 Enhetens status
Konfigurationssida
Status för förbrukningsmaterial
Händelselogg
Användningssida
Information om enheten
Kontrollpanel
Skriv ut

2 Enhetens status **Energisparläge aktiverat**

Leta reda på dokumentet du vill skriva ut med något av alternativen nedan och klicka på Använd.

Obs! Om du vill skriva ut 'utskriftsklara' dokument (.tex., .ps, .pdf, .pcl, .txt) anger du dokumentets filnamn.

3 Alt 1

Välj dokumentet som ska hämtas från hårddisken eller servern.

Välj fil Bläddra...

4 Alt 2

Ange webbadressen till dokumentet. Skriv adressen i ett formulär, tex.:
http://www.(din_server).com/filnamn.ps

Adress

Använd Avbryt

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som finns på det området av sidan.
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbrowser" på sidan 3.
2	Enhetens status	Visar produktstatus (samma information som visas på sidan Enhetens status och i teckenfönstret på kontrollpanelen).
3	Alternativ 1	Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på nätverket.
4	Alternativ 2	Skriver ut en fil som du når via webben.

Så här skriver du ut en fil

1 Välj *ett* av följande alternativ:

- Klicka på **Bläddra** när du vill gå till filen du vill skriva ut.

eller

- Skriv in webbadressen (ska börja med http:// eller https://) till en fil du vill skriva ut och som är tillgänglig via Internet.

2 Klicka på **Använd**.

3 Konfigurera produkten från Inställningar

Använd sidorna på fliken **Inställningar** när du vill konfigurera produkten från datorn. Följande finns på sidorna i Inställningar:

- Konfigurera enhet (sidan 18)
- E-postserver (sidan 20)
- Varningar (sidan 22)
- AutoSend (sidan 28)
- Säkerhet (sidan 29)
- Redigera andra länkar (sidan 30)
- Information om enheten (sidan 31)
- Språk (sidan 32)
- Tidstjänst (sidan 33)

Obs!

Vissa produkter saknar stöd för en del av dessa sidor.

Konfigurera enhet

Du använder sidan Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor och fjärrkonfigurera produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur sidan används. I det följande exemplet visas alternativen på menyn **Information**.

Obs!

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på produktens kontrollpanel är inte tillgängliga från den inbyggda webbservern.

Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

1

Konfigurera enhet

E-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Tidsservice

2

Välj en meny

3

INFORMATION

4

INFORMATION

Andra länkar

[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Konfigurera enhet

Du konfigurerar enheten genom att välja konfigurationsmeny från navigerings-trädet nedan. När du har valt en konfigurationsmeny kan du göra inställningarna längst ner på sidan.

INFORMATION

PAPERSHANTERING

KONFIGURERA ENHET

DIAGNOSTIK

SKRIV UT MENYKARTA

SKRIV UT KONFIGURATION

FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA

SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA

SKRIV UT DEMO

SKRIV UT FILKATALOG

SKRIV UT PCL TECKENSNITTLISTA

SKRIV UT PS TECKENSNITTLISTA

Använd

Avbryt

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 3.	
2	Välj en meny	Menyn Information	Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad.
		Menyn Pappershantering	Ange vilken papperstyp som finns i facket.
		Menyn Konfigurera enhet	Konfigurera produkten och ange produktens egenskaper. Du kan t.ex. konfigurera PowerSave och produktens typinställningar från den här menyn.
3	Plustecken	Klicka på plustecknet (+) bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas undermenyer och underposter.	
4	Menyunderposter	Ger åtkomst till produktinformation eller produktkonfiguration.	

Använda menyer på sidan Konfigurera enhet

Den här proceduren är *endast* ett exempel. Övriga menyelement anges på liknande sätt.

Obs!

Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna **Utskrift** och **Pappershantering**. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

Ändringar visas på sidan Skrivarstatus, Konfiguration och menyn **Pappershantering**.

Följ dessa steg för att välja pappersstorlek för Fack 1 (exempelprocedur):

- 1 Klicka på **PAPPERSHANTERING**.
- 2 Bredvid FACK 1 STORLEK väljer du **A4** i listan och klickar sedan på **Använd** så sparas ändringen.

E-postserver

Använd sidan E-postserver när du vill konfigurera e-postinställningar för utgående och inkommande e-post. På sidan kan du konfigurera produktaviseringar. Bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklarar hur du använder den här sidan.



hp colorLaserJetXXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

1

Konfigurera enhet

E-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Tidsservice

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

2

E-postserver

Utgående e-post

Ange server för utgående e-post om du använder e-postaviseringar.

☒ Aktivera utgående e-post

SMTP-server

0.0.0.0

Domännamn

(mydomain).com

3

Enhetens e-postadress

(mydevice)@(mydomain).com

4

Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)

Ange server för inkommande e-post om du vill aktivera fjärrfrågor och fjärrkommandon för enheten.

☒ Aktivera inkommande e-post

POP3-server

0.0.0.0

Användarnamn för POP3-enhet

(mydevice)

Lösenord

Använd

Avbryt

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 3.
2	Utgående e-post	Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns på "Använda sidan Varningar med en produkt" på sidan 23.
3	Enhetens e-postadress	Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Se "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 27.
4	Inkommande e-post	Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns på "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 27.

Konfigurera utgående e-post

Du behöver bara konfigurera utgående e-post om du tänker använda någon av funktionerna Varningar eller AutoSend.

- 1 Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
 - IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-serverns IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
 - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera utgående e-post**.
- 3 Ange SMTP-serverns IP-adress i textrutan **SMTP-server**.
- 4 Ange domännamnet och klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns på "[Skicka e-postkommandon till produkten](#)" på sidan 27.

- 1 Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.

Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" blir produktens e-postadress "produkt@hp.com".

Obs!

Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver.

POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.

-
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera inkommande e-post**.
 - 3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan **POP3-server**.
 - 4 Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på **Använd** för att spara ändringarna.


Varningar

På sidan Varningar kan du ange att produkten skickar felmeddelanden och statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringsmeddelanden. En administratörsassistent kan t.ex. ansvara för beställning av tonerkassetter eller justera paperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när paperstrassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängdhanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviseringsmeddelanden som gäller satser för fixeringsenheter, bildtrummor och överföringssatser. Bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklarar hur du använder den här sidan.

Med en fast lagringsenhet, t.ex. en hårddisk, installerad kan du skapa upp till fyra olika destinationslistor som innehåller upp till 20 mottagare per lista. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.) Det följande exemplet gäller en produkt som inte har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor.

Obs!

Du måste aktivera utgående e-post för att aviseringsarna ska fungera. Information om hur du aktiverar utgående e-post finns i ["Konfigurera utgående e-post"](#) på sidan 21.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information **Inställningar** Nätverk

1

Konfigurer enhet

E-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Tidsservice

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Varningar

Aviseringar har just nu konfigurerats för följande destinationer: Om du vill göra ändringar klickar du på en lämplig knapp intill destinationen. För muspekaren över en knapp om du behöver mer information.

Obs! För att aviseringsarna ska fungera måste utgående e-post konfigureras på sidan E-postserver.

Aviseringsdestination	Markerade aviseringsmeddelanden	Bilagor (valfritt)
(your_name)@(your_company).com	Bläckpatron låg (beställ) Bläckpatron tom (byt ut) Ej HP-tillbehör har upptäckts Avlägsna paperstrassel Stäng lådor, dörrar och luckor	XML-data
(another_name)@(your_company).com	Skrivarfel 55 DC-Styrenhetsfel Avlägsna paperstrassel Stäng lådor, dörrar och luckor Manuell matning 41.3 Övåntad pappersstorlek 41.5 Övåntad papperstyp	Konfigurationssida Händelselogg XML-data
http://www.(your_server).com	Bläckpatron låg (beställ) Bläckpatron tom (byt ut) Ej HP-tillbehör har upptäckts Avlägsna paperstrassel Stäng lådor, dörrar och luckor	Statussida för förbrukningsmaterial: Användningssida Konfigurationssida Händelselogg XML-data

Redigera

Testa

Ta bort

3

4

5

Redigera

Testa

Ta bort

Redigera

Testa

Ta bort

6

Ny aviseringsdestination

Obs! Se tabellen nedan om du behöver information om meddelandena.

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på "Navigera i HP:s inbyggda webbrowser" på sidan 3.
2	Sammanfattning av destinationslista	Listar de aktuella valen för respektive destination.
3	Knappen Redigera	Klicka här om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan.
4	Knappen Testa	Klicka här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan.
5	Knappen Ta bort	Klicka här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.
6	Ny destinationslista eller Ny varnings destination	Klicka här om du vill skapa en ny destination eller destinationslista.

Använda sidan Varningar med en produkt

I det här avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner:

- ["Konfigurera aviseringar"](#) på sidan 23
- ["Testa konfigurationen av en destination"](#) på sidan 26
- ["Ta bort mottagare och destinationslistor"](#) på sidan 27

Konfigurera aviseringar

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 mottagare på varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum för fyra e-postadresser.

1 Gör något av följande:

- Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.
- Eller-
- Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på **Redigera** bredvid den lista som du vill ändra på.

Obs!

Mer information om hur du testar eller tar bort en avisering finns i ["Testa konfigurationen av en destination"](#) på sidan 26 och ["Ta bort mottagare och destinationslistor"](#) på sidan 27.

Om det inte finns någon permanent lagringsenhet installerad ser det fönster som visas ut ungefär som i följande bild.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information **Inställningar** Nätverk

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Tidsservice

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Aviseringar - inställningar

Steg 1: Ange aviseringsdestination

Ange aviseringsdestinationen på något av följande sätt:

En e-postadress, exempelvis (ditt_namn)@(foretag).se
En mobil enhet, till exempel 208-555-5555@(mobil_foretag).se
En länk till en webbplats, exempelvis http://www.(din_server).com

Aviseringsdestination:

Steg 2: Markera aviseringar

Välj de aviseringar du vill att aviseringsdestinationen ska ta emot. De vanligaste aviseringarna visas här.

Aviseringsnamn	Markerade	Tröskelvärde
Bläckpatron låg (beställ)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/> (0-20) procent
Bläckpatron tom (byt ut)	<input type="checkbox"/>	
Ej HP-tillbehör har upptäckts	<input type="checkbox"/>	
Avlägsna papperstrassel	<input type="checkbox"/>	
Stäng lådor, dörrar och luckor	<input type="checkbox"/>	

[Ytterligare aviseringar](#)

Om du vill se alla aviseringar för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.

Obs! Om du klickar på den här knappen sparas ändringarna och sidan som listar alla aviseringsalternativ öppnas.

Visa alla aviseringar

Steg 3: Markera e-postbilagor (valfritt)

Välj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post. Gå till fiken **Information** om du vill se exempel på dessa sidor.

☐ Statussida för förbrukningsmaterial:
☐ Användningssida
☐ Konfigurationssida
☐ Händelseloggsidan

Markera det här alt. om aviseringsdest. du har valt att ta emot aviseringar från är ett automatiserat datorsystem

☐ XML-data

OK Avbryt

- 2 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn under Listnamn, t.ex. Service eller Förbrukningsmaterial. (Om du *inte* har någon permanent lagringsenhet du vidare till steg 3.)
- 3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer cirkulera e-postadresser till listservrar eller internetadresser för utökad avisering. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.

- 4 Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.)
- 5 I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.

Tröskelvärdet för förbrukningsmaterial anges i procent, 0 % till och med 20 %, vilket betecknar mängden förbrukningsmaterial som finns kvar. Om du till exempel ställer in tröskelvärdet för "Bläckpatron låg (beställ)" på avisering vid 15 procent skickar produkten e-postavisering(ar) när 15 procent av bläckpatronens livslängd kvarstår.

Tröskelvärdet för service och pappersbanan är ett användarspecifierat antal minuter. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.
- 6 Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelselogg och XML-information. (Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på sidorna. Alternativet XML-information bör väljas om någon av de mottagare som du har valt för avisering är ett automatiserat datorsystem.)
- 7 Klicka på **Verkställ** för att spara informationen.
- 8 Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.

Obs!

Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista går du till "[Testa konfigurationen av en destination](#)" på sidan 26.

Testa konfigurationen av en destination

- 1 Klicka på knappen **Testa** bredvid den destination du vill testa.

Följande fönster visas. (På den här bilden visas en skärm i ett system som inte har någon permanent lagringsenhet installerad. Om det finns en permanent lagringsenhet installerad kan fler än en destination testas från det här fönstret.)

- 2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa.
- 3 Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).
- 4 I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av e-postaviseringen, i fältet **Anteckningar (valfritt)**.
- 5 Klicka på **OK**.

Ta bort mottagare och destinationslistor

- Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på **Ta bort** bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

Skicka e-postkommandon till produkten

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten **Till**, **Från** och **Ämne** på rätt sätt i e-postprogrammet.

- 1 Aktivera utgående och inkommande e-post genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" på sidan 20.)
- 2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
 - a I fältet **Till** skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" blir produktens e-postadress "produkt@hp.com".
 - b E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
 - c I fältet **Ämne** skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-format skriver du "this.configpage?configpage=email&format=html".

Sida	HTML-format	XML-format	Textformat
Konfigurationssida	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml	this.configpage?configpage=email&format=text
Sidan Status för förbrukningsmaterial	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml	this.configpage?suppliespage=email&format=text
AutoSend-sida	inte tillämpligt	this.configpage?autosend=email&format=xml	inte tillämpligt

3 Klicka på **Skicka**.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet **Från** i det ursprungliga e-postmeddelandet).

Obs!

På grund av fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas tillbaka till e-postprogrammets inkorg.

Om fälten **Till**, **Från** och **Ämne** inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

Använd AutoSend-sidan för att skicka information om enhetskonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till Hewlett-Packard med jämna mellanrum. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner med framförhållning, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här sidan.

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 3.
2	Aktivera AutoSend	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend.
3	Skicka varje [intervall]	Välj med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till HP.
4	Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet	Visa mer information om hur HP hanterar den information som skickas med funktionen AutoSend.

Så här aktiverar du funktionen AutoSend

- 1 Aktivera utgående och inkommande e-post genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i ["E-postserver" på sidan 20.](#))
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera AutoSend**.
- 3 Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till HP, och skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- 4 Klicka på **Använd**.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 3.
2	Ange lösenord	Ställ in ett lösenord för att kunna kontrollera vem som kan avbryta utskrifter med fjärrfunktion eller få åtkomst till inställningssidorna. Användarnamnet är redan döpt till "laserjet". När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de antingen öppnar Inställningar eller klickar på länken Beställ förbrukningsmaterial .
3	Skriv ut sida	<ul style="list-style-type: none"> Markera den här kryssrutan om du vill att sidan Skriv ut (på fliken Information) ska visas. Kryssrutan är markerad som standard. Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att sidan Skriv ut ska visas.
4	Visa på enhetens statussida	Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på sidan Enhetens status (på fliken Information).

Redigera andra länkar

Använd sidan Redigera andra länkar om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till valfria webbplatser (se kommentar nedan). Dessa länkar visas på det vänstra navigationsfältet på de inbyggda webbserversidorna. Tre permanenta länkar (hp instant support, Beställ förbrukningsmaterial och Produktsupport) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här sidan.

Obs!

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information **Inställningar** Nätverk

1 Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Tidsservice

2 Lägg till länk

URL
Namn
Lägg till länk

3 Användardefinierade länkar

4 Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Ta bort den markerade länken

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 3.	
2	Lägg till länk	Lägg till en användardefinierad länk	
3	Användardefinierade länkar	Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till. Använd det här området för att ta bort länkar.	
4	Andra länkar	hp instant support	Anslut till webbresurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltillstånd och status vidarebefordras till Hewlett-Packards kundtjänst. Hewlett-Packard hanterar det här som konfidentiell information.)
		Beställa förbrukningsmaterial	Anslut till en webbplats som gör det enkelt att beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.
		Produktsupport	Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats.

Lägga till en länk

- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in webbadressen och namnet så som du vill att de ska synas på sidorna i den inbäddade webbservern.
- 2 Klicka på **Lägg till länk**.

Ta bort en länk

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på **Ta bort den markerade länken**.

Information om enheten

Använd sidan Information om enheten för att namnge produkten och tilldela den ett inventarienummer. Du kan lägga till namnet på den person som i första hand ska kontaktas för information om produkten. Produktens IP-adress, produktmodell, produktnummer och serienummer finns också att tillgå på den här sidan.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Information Inställningar Nätverk

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Tidsservice

Information om enheten

Skrivarnamn:

Inventariennr:

Företagsnamn:

Kontaktperson:

IP-adress: 127.0.0.1

Produktnamn: HP Color LaserJet XXXX

Skrivarmodell: CXXXXA

Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX

Använd Avbryt

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Obs!

Om du gör några ändringar på sidan Information om enheten klickar du på **Använd** för att spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på sidan Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

Språk

Använd sidan Språk för att välja på vilket språk den inbäddade webbserverns sidor ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

VARNING!

Om du väljer **Visa sidor på språk för Skrivare** eller **Välj ett språk** ändras språket för alla som använder den inbäddade webbservern.

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 3.
2	Visa sidor på språk för Webbläsare	Använd den här funktionen för att ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren och visa den inbäddade webbserverns sidor på samma språk.
3	Visa sidor på språk för Skrivare	Använd den här funktionen för att ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel och visa den inbäddade webbserverns sidor på samma språk.
4	Välj ett språk	Visa den inbäddade webbserverns sidor på det av följande språk som du väljer: <ul style="list-style-type: none">EngelskaFranskaTyskaItalienskaSpanskaSvenskaDanskaNorskaHolländskaFinskaPortugisiska

Obs!

Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för den inbäddade webbserverns sidor.

Om du gör några ändringar på Språksidan klickar du på **Använd** för att spara ändringarna.

Använd sidan Tidstjänst för att uppdatera produktens tid, konfigurera tidsservrar och nätverksporten och för att ange med vilket intervall produkten ska synkronisera med tidstjänst. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX web interface. The top header displays the HP logo and the device name 'HP Color LaserJet XXXX'. Below the header, there are three tabs: 'Information', 'Inställningar' (selected), and 'Nätverk'. The 'Inställningar' tab is active, showing the 'Tidsservice' (Time Service) configuration page. The page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains links for 'Konfigurera enhet', 'E-postserver', 'Varningar', 'AutoSend', 'Säkerhet', 'Redigera andra länkar', 'Information om enheten', 'Språk', and 'Tidsservice'. The main content area shows the 'Tidsservice' configuration. It includes a 'Hämta tid' button, a 'Nätverksadress till tidserver' field, a 'Synkronisera tid med server varje' field, a 'Lokal port som tar emot tid från server' field, and a 'Tidserverstatus' field. There are also buttons for 'Använd standard' and 'Använd'.

Andra länkar

- [hp instant support](#)
- [Beställ förbrukningsmaterial](#)
- [Produktsupport](#)

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 3.
2	Aktuell enhetstid	Visar koordinerad universell tid (UTC). Det här uppdateras när du öppnar sidan Tidstjänst eller när du klickar på knappen Hämta tid .
3	Nätverksadress till tidserver	Visar IP-adressen till en nätverkstidserver som produkten använder för att ställa in Aktuell enhetstid.
4	Synkronisera tid med server varje	Visar hur ofta produkten uppdaterar aktuell tid via nätverkstidservern.
5	Lokal port som tar emot tid från server	Visar vilken port produkten använder för att hämta data från nätverkstidservern.
6	Tidserverstatus	Visar aktuell status för anslutningen till nätverkstidservern.
7	Hämta tid	När du klickar här uppdateras Aktuell enhetstid
8	Använd standard	Ersätter aktuella inställningar med standardinställningarna.

4 Hantera nätverksfunktioner från nätverkssidorna

Översikt

Använd nätverkssidorna när du vill konfigurera och hantera skrivaren på nätverket. Utseendet och funktionerna på nätverkssidorna varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn Nätverk klickar du på den sida du vill öppna.

The screenshot displays the HP Jetdirect Network Settings interface. At the top, the HP logo and 'invent' tagline are visible. Below this, the status bar shows 'EWS5 / 15.62.66.172' and 'hp color LaserJet XXXX'. The main navigation bar includes 'Information', 'Settings', and 'Networking'. The left sidebar contains a 'CONFIGURATION' section with 'Network Settings' selected, and 'Other Settings' and 'Select Language' options. Below this are 'SECURITY' and 'DIAGNOSTICS' sections. The main content area is titled 'Network Settings' and features tabs for 'TCP/IP', 'IPX/SPX', 'AppleTalk', 'DLC/LLC', and 'SNMP'. The 'TCP/IP' tab is active, showing the 'IP Configuration Method' set to 'Manual'. A note states: 'Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.' The form includes fields for 'Host Name' (EWS5), 'IP Address' (15.62.66.172), 'Subnet Mask', 'Default Gateway', 'Domain Name', 'Primary WINS Server', 'Secondary WINS Server', 'Syslog Server', 'Syslog Maximum Messages' (10), 'Syslog Priority' (7), 'Idle Timeout' (270 Seconds), 'TTL/SLP' (4), 'System Contact', 'System Location', and 'LPD Banner Page' (Enable). 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som finns på det området av sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 3.
2	Hjälp	Klicka på Hjälp om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken Nätverk .

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverkssidorna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Aktivera eller inaktivera utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord om du vill styra vem som ska ha fjärråtkomst till nätverkssidorna.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation för alla de nätverksanslutningar som stöds.
- Visa konfigurationssidan för HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall den inbäddade webbservern ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverkssidorna finns här:

- **Hjälp.** På varje nätverkssida finns länken Hjälp under **Andra länkar**. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de används. På hjälpsidan hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- **Administratörshandbok för HP Jetdirect-skrivarservern.** Den här guiden finns vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten. För att hämta den senaste versionen av handboken går du till: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Använda Andra länkar som en resurs

På fältet Andra länkar finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning och beställningsinformation för förbrukningsmaterial från HP.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121' and 'HP Color LaserJet XXXX'. Below the header, there are three tabs: 'Information', 'Inställningar', and 'Nätverk'. The 'Information' tab is selected. On the left side, there is a vertical navigation menu with the following items: 'Enhetens status', 'Konfigurationssida', 'Status för förbrukningsmaterial', 'Händelselogg', 'Användningssida', 'Information om enheten', 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The 'Information om enheten' item is highlighted. To the right of the navigation menu, there is a section titled 'Information om enheten' with the following details: 'Skrivarnamn: hp color LaserJet XXXX', 'Inventariernr:', 'Företagsnamn:', 'Kontaktperson:', 'IP-adress: 127.0.0.1', 'Produktnamn: HP Color LaserJet XXXX', 'Skrivarmodell: CXXXXA', and 'Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX'. Below the navigation menu, there is a section titled 'Andra länkar' with three links: 'hp instant support', 'Beställ förbrukningsmaterial', and 'Produktsupport'. A blue box highlights the 'Andra länkar' section, and a line points to it from the 'Obs!' section below.

Obs!

Du kan använda sidan Redigera andra länkar på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet för permanent lagring installerad kan du lägga till upp till fyra länkar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en länk till.) De här länkarna visas på det vänstra navigationsfältet på sidorna i den inbyggda webbservern. Mer information finns på "[Redigera andra länkar](#)" på sidan 30.

hp instant support

Hewlett-Packard erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard när du klickar på **hp instant support**. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienummer, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarguider och guider som hjälper dig att komma igång.

Beställa förbrukningsmaterial

Länken **Beställa förbrukningsmaterial** ansluter till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare. De förbrukningsartiklar som behövs är förvalda. Du kan ändra antalet artiklar eller välja annat förbrukningsmaterial. Artiklarna läggs i varukorgen och är färdiga för utcheckning så att rätt varor beställs via den återförsäljare du valt.

Produktsupport

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: persondatorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

Sakregister

A

Administratörshandbok för HP JetDirect-skrivarservern 36
ansluta till den inbyggda webbservern 2
antal sidor 11
användarnamn 29
användning av utskriftsmaterial 11
användningsinformation, AutoSend 28
användningssida 11
AutoSend 28
aviseringar
 e-posta informationssidor 27
 funktioner 22
 konfiguration av inkommande e-post 21
 konfiguration av utgående post 21
 konfigurera 23
 ta bort destinationslistor 27

B

beställa
 förbrukningsmaterial 30, 38
 hårddiskar 2
bläckpatron
 beställa 30, 38
 information om användning 11
 status 9
bläckpatron. Se bläckpatron
brandväggar 2
brevlådekonfiguration 21

D

destinationslistor
 definierade 22
 ta bort 27
 testa 26
DIMM, kontrollerar installerat 7

E

e-post
 aviseringar 22
 informationssidor 27
 inkommande, konfigurera 21
 utgående, konfigurera 21
E-postserver, sida 20
e-postsupport 39

F

felmeddelanden 10
felsökning
 instant support 30, 38
 konfigurationssida 7
 produktsupport 39
fjärrkonfiguration 18
flashskivor, funktioner för 2
funktioner 1
fältet Andra länkar 37
förbrukningsartiklar. Se förbrukningsmaterial

förbrukningsmaterial
 beställa 30, 38
 Funktionen AutoSend 28
 information om användning 11
 statussida 9

G

gruppprodukthantering 2

H

hjälp
 instant support 30, 38
 produktsupport 39
hp instant support 30, 38
HP Web Jetadmin 2
hårddiskar, funktioner för 2
händelselogg 10

I

inbyggd webbserver, definition 1
information, meny 18
informationssidor
 e-posta 27
 tillgängliga 5
inställningar, sidor 17
inventarienummer 12
IP-adress
 e-postkonfiguration 21
 hitta 2, 12
IP-baserat nätverk 2

J

Jetadmin, HP Web 2

K

knappar
 avbryt utskrift 29
 kontrollpanel 6
 start 29
konfiguration av inkommande e-post 21
konfiguration av utgående post 21
konfiguration, meny 18
konfigurationssida 7
konfigurera enhet, sida 18
kontaktperson 31
kontrollpanel
 knappar 6
 menyer 18
kundsupport
 instant 30, 38
 produkt 39

L

logg, händelse 10
länkar
 funktioner 2
 redigera 30
lösenord 29

M

meddelanden, fel 10
menyer, kontrollpanel 18
minne, kontrollerar installerat 7
mobila enheter, skriva ut från 14

N

navigera 3
nätverk
 typer som kan användas 2
 Web Jetadmin 2
nätverkssidor 35

O

onlinehjälp
 instant support 30, 38
 produktsupport 39

P

pappersanvändning 11
pappershantering, meny 18
patron
 beställa 30, 38
 information om användning 11
 status 9
PCL-dokument 14
POP3-konfiguration 21
PRN-filer 14
produktsupport 39
PS-filer, skriva ut 14

S

serienummer 12
sidan
 enhetens status 6
 information om enheten 12, 31
 kontrollpanel 13
 om säkerhet 29
 redigera andra länkar 30, 37
 språk 32
 status för förbrukningsmaterial 9
 tidstjänst 33
Sidan Skriv ut 14
status
 aviseringar 22
 e-posta informationssidor 27
 förbrukningsmaterial 9
 nätverk 35
support
 instant 30, 38
 produkt 39
systemkrav 2

T

tangenter, kontrollpanel 6
teknisk support
 instant 30, 38
 produkt 39
telefonsupport 39
textfiler, skriva ut 14
tillbehör, kontrollera installerade 7
tonerkassett. Se bläckpatron

V

vanliga frågor 39
varningar
 destinationslistor, testa 26
 funktioner 2

W

Web Jetadmin 2
webbläsare, krav 2
webbplatser, support
 instant 30, 38
 produkt 39

Å

återvinning av förbrukningsvaror 39

Ö

öppna den inbyggda webbservern 2



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com